



## Инструкция по эксплуатации микрокамеры BX950Z IP WIFI

### При работе с микрокамерой

**Рекомендуется!!** Использовать прибор в сухом проветриваемом месте, вдали от источников влаги.

Аккуратно используйте товар, разрыв или повреждение шлейфа не является гарантийным случаем

С видео инструкцией по настройке микрокамеры Вы можете ознакомиться на сайте [prokam24.ru](http://prokam24.ru).

### Общее описание

Микрокамера EaglePro BX950Z IP WiFi – предназначена для записи видео на съемный носитель и просмотра видео удаленно через мобильный телефон или планшет на ОС Android и iOS.

Имеет возможность работы в режимах автономной видеозаписи на SD карту памяти камеры, удаленного наблюдения и видеозаписи по WIFI на смартфоне, компьютере, а так же в режиме удаленного наблюдения и видеозаписи через интернет на смартфоне, компьютере.

Может использоваться - в домашних условиях и бизнесе для обеспечения сохранности имущества, контроля работы сотрудников, наблюдения за детьми, пожилыми людьми, супругами и т.д.

Микрокамера собрана на заводе, на современном производственном оборудовании, по отработанной технологии, квалифицированными специалистами, поэтому будет работать долго и надежно

Работает до 7 часов автономно от встроенной аккумуляторной батареи.

Предусмотрена одновременная зарядка АБ и работа микрокамеры. В таком режиме время работы не ограничено.

Рабочий температурный диапазон  $-10 \pm 50$  °С. Источники зарядки: АБ - от стационарной сети 220В, от USB разъема ПК.

Может одновременно записывать видео на карту памяти и передавать видео онлайн.

### Как работать с микрокамерой

Перед началом работы:

Соединить блоки управляющего модуля и аккумулятора. Вставить карту памяти microSD (рекомендуемый объем карты памяти до 32Гб, не ниже 10 класса записи)

С помощью USB шнура присоединить камеру к USB порту компьютера для зарядки (допускается зарядка и обеспечение постоянного питания от сети 220В через адаптер 5V) и зарядить аккумуляторную батарею. При первоначальной зарядке рекомендуемое время не менее 12 часов. В дальнейшем, время дозарядки большого значения не имеет, аккумулятор полимерно-литиевый, не обладает "эффектом памяти".

Установите приложение на Ваше устройство (является бесплатным). Название HDMiniCam. Скачивается с Play Market или с App Store

#### Настройка микрокамеры в wifi режиме

Для подключения камеры к смартфону необходимо:

1. Включить камеру переведя переключатель в положение ON.
2. В телефоне или планшете в списке беспроводных сетей выбрать сеть с именем равнозначным ID номеру камеры (указан на наклейке камеры).
3. Подключается без пароля (в некоторых прошивках может потребоваться ввести пароль 12345678).
4. Спустя около 30-60 секунд в программе HDMiniCam выбрать строку local camera (или LAN).

#### Настройка микрокамеры в ip режиме

Для настройки камеры для онлайн просмотра необходимо:

1. Нажать на знак шестеренка рядом с именем камеры.
  2. Выбрать пункт «Параметры устройства»
  3. Выбрать строчку подключения WIFI
  4. Выбрать пункт USE WIFI (использовать wifi)
  5. Где SSID нужно ввести название Вашего роутера, либо выбрать его из предложенного списка. (Наименование Вашей домашней сети)
  6. В строке Password введите пароль домашней сети. Нажимаем ОК
  7. Через 2 минуты выключите камеру, переведя переключатель в положение OFF. Выйдите из приложения.
  8. Включите камеру. Для подключения камеры к Вашему роутеру требуется до 2-3 минут.
- В настройках телефона в списке беспроводных сетей выберите свою домашнюю сеть. После этого можно снова зайти в приложение для онлайн просмотра с камеры.

#### Настройка датчика движения

Для включения и настройки датчика движения необходимо:

1. Нажать на знак шестеренка рядом с именем камеры.
2. Выбрать пункт «Параметры устройства»
3. Выбрать первую строчку Настройки оповещений.
4. В пункте Чувствительность датчика движения выбрать значение от 1 (высокая) до 7 (очень низкая).

### Технические характеристики

Параметры видеозаписи: FullHD: 1920 x 1080p, 20 кадров/сек. Формат MOV / 4:3

Режим фотосъемки: 2560 x 1920 пикселей (5Мп)

Угол обзора: 110 градусов

Запись звука: Есть

Время непрерывной работы / работы в режиме ожидания: 24 часа / 180 часов

Аккумуляторная батарея: 3800 мАч, литиево-полимерная, не обладает «эффектом памяти», имеет большой жизненный цикл

Габариты камеры: Объектив 7x7 мм, шлейф 100 мм, управляющий модуль 60x25x10 мм, кабель питания 139 мм, аккумулятор 90x50x9 мм, масса 110 грамм

Условия эксплуатации прибора: температура  $-10 \pm 50$  °С

Источники зарядки АБ: USB порт компьютера, допускается зарядка от стационарной электрической сети 220В через адаптер 5V


Предусмотрена одновременная зарядка аккумуляторной батареи и работа прибора.


Время непрерывной работы от стационарной внешней сети не ограничено. Прибор не требует «отдыха» или остановки на плановое техническое обслуживание, способен работать в круглосуточном режиме.


### Комплект поставки

Микрокамера BX950Z IP WIFI – 1 шт.  
USB шнур для заряда аккумулятора и переноса информации на ПК – 1 шт.  
Гарантийный талон – 1 шт.  
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

### Оплата, гарантия, возврат

 Наложенный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

 Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, мы отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его **меняем на НОВЫЙ!**

 Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть не понравившийся товар без объяснения причин своих действий.

Внешний вид оборудования может быть изменен изготовителем в целях улучшения его технических характеристик без обязательного уведомления об этом покупателя.